

## LINK 1200 per ZX Spectrum 128K Plus 2 \*\*\* ISTRUZIONI \*\*\*

Il programma LINK 1200 +2 permette di usare lo ZX Spectrum 128K +2 come terminale telematico. Il computer deve essere collegato ad un modem che supporti i protocolli V21 e V22 (300 e/o 1200 Baud Full Duplex) tramite la sua porta RS232 ed un apposito cavo. Il programma e' costituito da una parte Basic e da una parte in L.M., contenente il prg di comunicazione ed un editor semplificato per la preparazione dei testi da inviare o la rieditazione di quelli ricevuti.

### MENU PRINCIPALE:

T = Terminal -> avvia il programma di comunicazione  
E = Editor -> avvia il programma di editing  
C = Catalogue -> Cat del dischetto (solo Disciple)  
L = Load -> Load di un file (da disco o da cassetta)  
M = Merge -> Merge (fusione) di un file  
S = Save -> Save del file presente in memoria  
D = Delete -> Erase di un file dal disco (solo Disciple)

### TASTI FUNZIONE DI LINK:

EDIT -> torna al Menu Basic  
CURSOR UP -> ripete ultimo numero composto (solo Ayes)  
INV VIDEO -> trasmette il file che e' in memoria  
BREAK -> cancella il buffer  
DELETE -> Back Space  
CAPS LOCK -> maiuscole fisse On/Off  
EXTEND MODE -> CTRL (+ carattere)  
ENTER -> Carriage Return

### TASTI FUNZIONE DI EDIT:

EDIT -> torna al Menu Basic  
CURSORI -> movimenti cursore  
TRUE VIDEO -> Delete Line  
BREAK -> cancella il buffer  
DELETE -> Back Space + Delete  
CAPS LOCK -> maiuscole fisse On/Off  
ENTER -> Carriage Return  
GRAPH -> stampa dal cursore in poi  
S.SHIFT + Q -> Page Up  
S.SHIFT + E -> Page Down  
S.SHIFT + W -> Delete  
S.SHIFT + I -> Insert Mode On/Off



### Note:

- per commutare da 1200 a 300 baud (e viceversa) basta dare BREAK mentre si e' nel Menu principale e dare RANDOMIZE USR 60015.

- per la stampa si suppone l'uso di una stampante Epson-compatibile collegata all'interfaccia parallela Centronics della Disciple.

- per caricare la prima volta la versione per Disciple, formattare un dischetto, salvarvi il sistema operativo, e caricare dalla cassetta la versione apposita, essendo sicuri di avere il GDOS attivato. Quindi premere un tasto quando compare la richiesta. Viene cosi' salvato sul dischetto il programma basic e il lm. che partono automaticamente se si da RUN col sistema ancora disattivato (come all'accensione).

- la versione su cassetta e' gia' pronta per funzionare. Volendo fare un back-up basta dare BREAK e salvare con: SAVE "Link 1200c" LINE 10; SAVE "LINK" CODE 60000, 3744.

**BUON LAVORO!**

**Luca Altmandi**

# **LINK 1200 per ZX Spectrum 128K Plus 2**

**Versione modificata da Luca Alimandi del programma LINK di Enrico Maria Giordano**

**Scansione eseguita da Carlo Malantrucco  
Processing, cleaning, PDF eseguiti da Massimo Raffaele**